

Manual de utilizare-Quelima SQ11 Mini Camera 1080P HD DVR

Caracteristici:

- Lentile capabile sa capteze imagini cu un unghi de 120°
- Filmare pe timp de noapte (night vision) capabila sa filmeze HD la o distanta de 3-5 m.
- Compresie H.264 face calitatea filmarii mai fluanta si imbunatateste capacitatea de stocare
- Buton de blocarea inregistrarii in caz de urgenta - one key lock
- Loop-cycle recording - Cand memoria cardului s-a umplut, aparatul va sterge automat primele inregistrari si va face altele noi.
- Support maximum 32GB TF card (cardul nu este inclus)
- Dotata cu sensor de miscare - distanta optima 5-10m
- Baterie incorporata Li-Ion cu o capacitate de 200mAh



Instructiuni de operare:

- Incarcarea:
!!!ATENTIE!!! Inainte de prima utilizare, incarcati mini camera SQ 11 la maxim (tineti la incarcat cel puțin 4 ore)

Aceasta mini camera contine un acumulator lithiu – ion cu o capacitate de 200 mAh. Operatiunea de incarcare se poate face in 2 moduri:

- 1) Camera oprita (in modul Off) – conectati cablul la un port USB al calculatorului sau laptopul Dvs.
- 2) Conectati mini camera la orice incarcator de telefon capabil de o tensiune de 5V (majoritatea incarcatoarelor de telefon au 5 V / 1 A). In acest mod puteti folosi camera (modul ON) in timpul incarcarii.

Pe toata durata incarcarii led-urile albastru si rosu vor fi aprinse in continuu. Atunci cand bateria este incarcata la maxim, led-ul rosu se va opri, led-ul albastru va continua sa lumineze.

- Daca bateria este descarcata sau nu mai este spatiu pe cardul de memorie, atunci ledul albastru si cel rosu vor clipi simultan timp de 5 secunde, apoi camera va salva inregistrarea si se va inchide.
- Daca cardul de memorie nu este instalat, ledul albastru si cel rosu vor clipi simultan timp de 5 secunde dupa care mini camera se va opri.
- Daca camera este in modul stand-by si nu se aplica nici o comanda, atunci mini camera se va opri dupa 1 minut, pentru a salva baterie.

Inregistrarea Video :

- Inregistrarea video cu rezolutie de 1280x720 p :

Apasa butonul ON pentru a porni mini camera. Ledul albastru se va aprinde si atunci mini camera se va afla in modul st-by pentru inregistrarea la rezolutia de 720 p. Pentru a incepe inregistrarea in modul 720 p apasa butonul ON o data, ledul albastru va clipi de 3 ori si inregistrarea va incepe. Inregistrarea va fi salvata la fiecare 5 minute. Pentru a opri inregistrarea, apasa butonul ON/OFF o singura data.

- Inregistrarea video cu rezolutia de 1080 p :

Apasa butonul ON pentru a porni camera, ledul albastru se va aprinde. Apasa butonul MODE o singura data pentru a intra in modul st-by inregistrare rezolutie 1080 p, ledul albastru si cel rosu se vor aprinde simultan. Pentru a incepe inregistrarea in modul rezolutie 1080 p, apasa butonul ON/OFF o singura data. Ledul albastru se va tinge iar ledul rosu va clipi de 3 ori si se va tinge apoi. In acest moment va incepe inregistrarea cu o rezolutie de 1080 p. Inregistrarea va fi salvata la fiecare 5 minute. Pentru a opri inregistrarea, apasa butonul ON/OFF o singura data.

- Inregistrarea video in modul sensor de miscare:

Pentru a realiza inregistrarea in modul ' sensor de miscare' , tine apasat timp de 3 secunde butonul MODE – mini camera intra in modul de inregistrare sensor de miscare. In cazul in care este detectata miscarea, inregistrarea video va incepe automat iar ledul rosu si cel albastru va clipi simultan. In acest mod, inregistrarea video va fi salvata automat la fiecare 5 minute.

Fotografiere

Apasa butonul ON/OFF pentru a porni camera – ledul albastru se va aprinde. Apasa butonul MODE de doua ori pentru a intra in modul fotografiere – ledul rosu se va aprinde si va ramane aprins. Pentru a fotografia apasa o singura data butonul ON/OFF, ledul rosu va clipi o singura data si fotografia va salvata. Rezolutia pozelor va fi de 4032x3024 p.

Iluminarea nocturna (night vision):

Apasa butonul ON/OFF pentru a porni camera. Apasa si tine apasat pentru 2 secunde butonul ON/OFF – iluminarea nocturna este activate (ledul rosu va clipi de doua ori). Pentru a opri iluminarea nocturna, apasa si tine apasat pentru 2 secunde butonul ON/OFF.

Inchiderea mini camerei (shut down):

Pentru a inchide mini camera, apasa si tine apasat butonul ON/OFF timp de 6 secunde. Mini camera va intra in modul st-by si se va inchide automat dupa un minut.

Vizionarea fisierelor (fotografii, inregistrarile video):

Conecteaza minicamera (in modul oprit – shut down) la un computer, dupa cateva secunde va fi perceputa de calculator cu un removable disk (stick de memorie). Dati click pe folder si copiat (copy) fisierele sau le puteti sterge (delete). Ledul albastru se va aprinde si indica transferul de date, ledul rosu se va aprinde si indica incarcarea bateriei.

Setare ora si data pe mini camera:

Conecteaza mini camera la un calculator. Setarea orei si a datii este data de un fisier text in directorul radacina (root directory) al mini camerei :

- 1) Creeaza un fisier text (cu notepad . Pe calculator deschide Notepad, apasa new file)
- 2) Redenumeste fisierul notepad : TIMERSET.txt
- 3) In fisier scrie data si ora in acest format : YYYYMMDDHHMMSS(spatiu)Y/N , unde (Y-anul, M,luna, D-ziua, H-ora,M-minute, S- secunde) Spre exemplu reglarea datii si a orei astazi 10 decembrie 2017, ora 13:20 se va face astfel : 20171210132000 Y . Y inseamna ca data va fi afisata la inregistrari si N inseamna ca data nu va fi afisata la inregistrari.
- 4) Plaseaza fisierul TIMERSET.txt in folderul (root directory) radacina al mini camerei.